

► PASIVOS DE DISTRIBUCION

«ARTU» — Bases de Toma 3 Salidas TV, RD y SAT

CE

- Para sistemas de montaje en cascada y para sistemas individuales o de montaje en estrella.
- Robusto cuerpo de zamak, con garras de fijación para caja empotrable Ø56 mm. Placa embellecedora 80x80 mm. Montaje en superficie utilizando el zócalo ABT-210 (Ref. 1460), ver abajo.
- Conectores:
 - TV: IEC macho.
 - RD: IEC hembra.
 - SAT: F hembra.
- Paso de corriente por la salida SAT (24V/350mA, más señales 22 kHz y DiSEqC).



TV - RD - SAT — Montaje en cascada



ARTU-S1-S0

| Modelo | ARTU-S1 | |
|--|--------------------|---|
| Referencia | 2720 | |
| Bandas de frecuencias | MHz | TV: 5 - 68 y 120 - 862 RD: 87 - 108 SAT: 950 - 2150 |
| Atenuación de conexión ($\pm 0,5$ dB) | entrada - TV | 11,5 |
| | entrada - RD | 11,5 |
| | entrada - SAT | 10 |
| Atenuación máx de paso | 5-68 y 120-862 MHz | 1 |
| | 87-108 MHz | 1 |
| | 950-2150 MHz | 4 |
| Desacoplo de salida | salida - TV | > 25 |
| | salida - RD | > 35 |
| | salida - SAT | > 16 |
| Desacoplos TV-RD y TV-SAT | dB | > 15 |
| Desacoplo SAT-RD | dB | > 25 |
| Paso de corriente por salida SAT | | Sí |

Ejemplos de aplicación



TV - RD - SAT — Individual

| Modelo | ARTU-S0 | |
|----------------------------------|---------------|---|
| Referencia | 2719 | |
| Bandas de frecuencias | MHz | TV: 5 - 68 y 120 - 862 RD: 87 - 108 SAT: 950 - 2150 |
| Atenuación de conexión | entrada - TV | ≤ 1 |
| | entrada - RD | ≤ 1,5 |
| | entrada - SAT | ≤ 2 |
| Desacoplos TV-RD y TV-SAT | dB | > 15 |
| Desacoplo SAT-RD | dB | > 25 |
| Paso de corriente por salida SAT | | Sí |



ABT-210



Zócalo para montaje en superficie

| Modelo | Ref. | Aplicación |
|---------|------|--|
| ABT-210 | 1460 | Montaje sin empotramiento de cualquier base de toma 2 y 3 salidas. |