

## ► PASIVOS DE DISTRIBUCION

### Accesorios ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones)

**CE**

#### Puntos de Acceso al Usuario

- Para seleccionar uno de los dos cables de la red de dispersión y dirigir la señal a 1, 2, 3, 4 ó 5 puertas de salida.
- Caja de fundición de zinc niquelada. Provisión para puesta a tierra. Conectores F hembra.

| Modelo                  |     | PAU-200            | PAU-204              | PAU-203              | PAU-904              | PAU-905              |
|-------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Referencia              |     | 3330               | 3331                 | 3354                 | 3369                 | 3370                 |
| Distribuidor interno    |     | No                 | Sí                   | Sí                   | Sí                   | Sí                   |
| Número de salidas       |     | 1                  | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    |
| Banda de frecuencias    | MHz | 5 - 2150 (TV / FI) | 5 - 2150 (TV / FI)   | 5 - 2150 (TV / FI)   | 5 - 2150 (TV / FI)   | 5 - 2150 (TV / FI)   |
| Atenuación de inserción | dB  | ≤ 0,5              | TV: ≤ 4 ,, FI: ≤ 4,5 | TV: ≤ 6,5 ,, FI: ≤ 9 | TV: ≤ 7,5 ,, FI: ≤ 9 | TV: ≤ 10 ,, FI: ≤ 13 |
| Pérdidas de retorno     | dB  | -                  | TV: ≥ 13 ,, FI: ≥ 12 | TV: ≥ 13 ,, FI: ≥ 6  | TV: ≥ 13 ,, FI: ≥ 8  | TV: ≥ 15 ,, FI: ≥ 12 |
| Desacoplo entre salidas | dB  | -                  | ≥ 20                 | ≥ 20                 | ≥ 20                 | ≥ 20                 |
| Dimensiones             | mm  | 55 x 45 x 15       | 78 x 45 x 15         | 100 x 45 x 15        | 75 x 60 x 25         | 120 x 60 x 25        |



PAU-200



PAU-204



PAU-203



PAU-904



PAU-905