

## ►MULTISWITCHES FI-SAT

«RC» — Equipo de Multiswitches de Montaje en Cascada


CE

### Multi-Distribuidor 2 Salidas de 8 SAT y 1 TERR



RSIS904

Tránsito DC



Modelo	RSIS904		
Referencia	1144		
Entradas	8 SAT + 1 TERR		
Salidas	(2x) 8 SAT + 1 TERR		
Banda de frecuencias	Sat	MHz	950 - 2200
	Terr	MHz	5 - 862
Atenuación de distribución	Sat	dB	6 ( $\pm 1$ )
	Terr	dB	4 ( $\pm 1$ )
Desacoplo entre líneas	Sat-Sat	dB	$\geq 30$
	Sat-Terr	dB	$\geq 30$
Pérdidas retorno (todas las puertas)	dB		$\geq 12$
LEDs verdes de control			Presencia de tensión continua en las entradas y salidas SAT
Corriente máx de paso *	A		1
Tipo conectores			F hembra
Temperatura funcionamiento	°C		-20 ... +50
Dimensiones	mm		220 x 70 x 45

\* El valor especificado es la corriente máxima por las entradas y salidas SAT.