



Retenedor 100Kg

AE/V-R24100

Descripción

La función es mantener abiertas las puertas de paso o cortafuegos y liberarlas automáticamente en caso de incendio. Se componen de dos partes, el electroimán propiamente dicho y la contrachapa. Disponen de un botón de desbloqueo que se puede instalar en ambos lados. El electroimán se monta sobre la pared y la contrachapa en la puerta

Características técnicas

Material: aluminio y termoplástico

Temperatura de funcionamiento: -10°C +55°C

Grado de protección: IP40

Alimentación: 24Vcc

Consumo: 100mA

Fuerza de sujeción: 100Kg / 980N

