| características técnicas | Valores |
|---|---|
| Potencia | 1000 VA |
| Tipo de carga | Universal |
| Potencia de iluminación incandescencia | 1000 W |
| Potencia 230V transformador ferromagnético | 1000 VA |
| Potencia 230V trafo/balasto electrónico | 1000 VA |
| Número de módulos | 5 |
| Altura del producto instalado | 85 mm |
| Anchura del producto instalado | 88.5 mm |
| Distancia máxima de la conexión con las entradas de forzado | 50 m |
| Distancia máxima de la conexión con pulsadores | 50 m |