características técnicas	Valores
Potencia	1000 VA
Tipo de carga	Universal
Potencia de iluminación incandescencia	1000 W
Potencia 230V transformador ferromagnético	1000 VA
Potencia 230V trafo/balasto electrónico	1000 VA
Distancia máxima de la conexión 1-10V	50 m
Número de módulos	5
Altura del producto instalado	85 mm
Anchura del producto instalado	88.5 mm
Distancia máxima de la conexión con las entradas de forzado	50 m